

Bremswiderstände für interne Bremschopper

Es können für die entsprechenden Frequenzumrichter sowohl Widerstände der Ausführung PWR-R oder FZM verwendet werden.

PWR-R ...

- Kompaktausführung im gekapseltem Alu-Gehäuse
- Schutzart IP54
- Anschlussleitung 1m

FZM ...

- Zementierte Widerstände mit Stahlblechabdeckung
- Schutzart IP20
- Anschlussklemmen

	Typ Frequenzumrichter	Typ Bremswiderstand	Technische Daten			
			Widerstandswert Ω	Leistung 100% ED W 1.)	Leistung 15% ED W	Maße (BxHxT) mm
230V	SJ200-002 ... 005NFE2	PWR-R 600-180	180	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-180	180	430	2150	350x120x92
	SJ200-007 ... 022NFE2	PWR-R 600-100	100	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-100	100	430	2150	350x120x92
400V	SJ200-004 ... 015HFE2	PWR-R 600-180	180	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-180	180	430	2150	350x120x92
	SJ200-022 ... 075HFE2	PWR-R 600-100	100	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-100	100	430	2150	350x120x92
	SJ300-007 ... 055HFE	PWR-R 600-180	180	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-180	180	430	2150	350x120x92
SJ300-075 ... 110HFE	PWR-R 600-100	100	300	1100	320x36x27,4	
	oder FZM 300x65-100	100	430	2150	350x120x92	
SJ700-007 ... 055HFEF	PWR-R 600-180	180	300	1100	320x36x27,4	
	FZM 300x65-180	180	430	2150	350x120x92	

	Typ Frequenzumrichter	Typ Bremswiderstand	Technische Daten			
			Widerstandswert Ω	Leistung 100% ED W 1.)	Leistung 15% ED W	Maße (BxHxT) mm
400V	SJ700-075 ... 110HFEF	PWR-R 600-100	100	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-100	100	430	2150	350x120x92
	SJ700-150 ... 220HFEF	FZM 500x65-36	36	800	4000	550x120x92
		oder FZDM 500x65-36	36	2400	12000	550x120x275
	L300P-015 ... 055HFE2	PWR-R 600-180	180	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-180	180	430	2150	350x120x92
	L300P-075 ... 150HFE2	PWR-R 600-100	100	300	1100	320x36x27,4
		oder FZM 300x65-100	100	430	2150	350x120x92

Hinweis: 1.) 100% ED bedeutet kontinuierliches Bremsen